



Caractéristiques Philips Ballast Ferromagnétique Forte Puissance HID BHD 2000 L76 380 400 415V 50Hz HP-31

[Voir le produit](#)

Product Details

Vendu à l'unité - Carton complet 1

Informations Générales

| | |
|------------------|--|
| Réf. | 180300 |
| EAN | 8711500996695 |
| EOC FR | 996695 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| Garantie Totale | 1 an |

Informations techniques

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Technologie | Accessory |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 0 |
| Adapté pour lampe | HPI, HPL, MH, SON |
| Ballast pour lampe | HPI, HPL, MH, SON |
| Puissance Maximale Estimée | 2000 |
| Connexion du Luminaire | Vis |
| Nombre de lampes | 1 |
| Type d'accessoires | Ballast |

Informations du capteur

Type de capteur
Lampesdirect.fr SARL
21 Rue Ferdinand Buisson
53810 Changé
France

Pas de détecteur
02 52 86 00 01
contact@discountlight.com
www.discountlight.com
SIRET: 848877536

IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144
BIC: AGRIFRPP882
TVA: FR52848877536